



Рисунок аналогичен

SIMATIC S7-300, FM352-5 with NPN output, High Speed Boolean Processor, for high-speed linking, 12 DI, 8 DO, 1 encoder interface for RS422 incr./SSI encoder

Напряжение питания	
Напряжение нагрузки L+	
• Номинальное значение (пост. ток)	24 V
• Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток)	20,4 V
• Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток)	28,8 V
• Защита от перепутывания полярности	Да
Входной ток	
из источника напряжения нагрузки 1L+, макс.	150 mA; норм. 60 mA
из источника напряжения нагрузки 2L+ (без нагрузки), макс.	200 mA; норм. 60 mA, DE-/DA-питание
из источника напряжения нагрузки 3L+ (с датчиками), макс.	600 mA; норм. 80 mA и питание датчика
из источника напряжения нагрузки 3L+ (без нагрузки), макс.	200 mA; норм. 80 mA
из шины на задней стойке 5 В пост. тока, тип.	135 mA
Питание датчика	
Питание датчика 5 В	
• 5 В	Да
• Защита от короткого замыкания	Да; электронная защита от перегрузки, без защиты при подаче нормального напряжения или напряжения счетчика
• Макс. выходной ток	250 mA
Питание датчика 24 В	
• 24 В	Да
• Защита от короткого замыкания	Да; Защита от перегрузки по току и перегрева при перегрузке; диагностика при достижении предельной температуры на выходе; без защиты при воздействии нормального напряжения или напряжения счетчика
• Макс. выходной ток	400 mA
Рассеиваемая мощность	
Нормальная рассеиваемая мощность	6,5 W
Запоминающее устройство	
Вид запоминающего устройства	ОЗУ
Емкость ЗУ	128 kbyte; необходимо для работы, мультимедийная карта
Цифровые входы	
Число входов	8; согласно стандарту и до 12 при 24 В пост. тока, входы датчиков в качестве цифровых входов
Входное напряжение	
• Номинальное значение (пост. ток)	24 V
• для сигнала "0"	от -30 до +5 В
• для сигнала "1"	от +11 до +30 В
Входной ток	
• для сигнала "0", макс. (допустимый ток покоя)	1,5 mA
• для сигнала "1", тип.	3,8 mA
Задержка на входе (при номинальном значении входного напряжения)	

<ul style="list-style-type: none"> • Макс. входная частота (при времени задержки 0,1 мс) • программируемая цифровая задержка фильтра • Минимальная ширина импульса для программной реакции 	200 kHz нет, 5 мкс, 10 мкс, 15 мкс, 20 мкс, 50 мкс, 1,6 мс 1 μs, 5 μs, 10 μs, 15 μs, 20 μs, 50 μs, 1,6 ms
для стандартных входов	
— с "0" на "1", макс.	3 μs; норм. 1,5 мкс
Длина провода	
<ul style="list-style-type: none"> • экранированные, макс. • неэкранированные, макс. 	600 m 100 m; рекомендуется применять экранированный кабель, если задана задержка фильтрации мене 1,6 мс
Цифровые выходы	
Вид выходов	8
с вытекающим током	Да
с втекающим током	Нет
Защита от короткого замыкания	Да; Защита от перенапряжения, тепловая защита
<ul style="list-style-type: none"> • Нормальный порог срабатывания 	От 1,7 до 3,5 A
Ограничение индуктивного напряжения отключения	2M -45 В норм., (от -40 до 55 В); примечание: без защиты от скачка обратного напряжения на индуктивности >55 мДж
Включение цифрового входа	Нет
Коммутационная способность выходов	
<ul style="list-style-type: none"> • при ламповой нагрузке, макс. 	5 W
Выходное напряжение	
<ul style="list-style-type: none"> • Номинальное значение (пост. ток) • для сигнала "0", макс. • для сигнала "1", макс. 	24 V 28,8 V 0,5 V
Выходной ток	
<ul style="list-style-type: none"> • для сигнала "1", номинальное значение • для сигнала "1", диапазон допустимых значений для 0 - 60 °C, мин. • для сигнала "1", диапазон допустимых значений для 0 - 60 °C, макс. • для сигнала "0", ток покоя, макс. 	0,5 A; при 60 °C 5 mA 600 mA 1 mA
Задержка на выходе при омической нагрузке	
<ul style="list-style-type: none"> • с "0" на "1", макс. • с "1" на "0", макс. 	1 μs; 0,6 мкс 50 mA/1,0 мкс 0,5 A 1,5 μs; 1,7 мкс 50 mA/1,5 мкс 0,5 A
Параллельное подключение двух выходов	
<ul style="list-style-type: none"> • для повышения мощности 	Да; 2
Частота коммутации	
<ul style="list-style-type: none"> • при омической нагрузке, макс. • при индуктивной нагрузке, макс. • при ламповой нагрузке, макс. 	100 kHz; 20 кГц при 0,5 A; 100 кГц при 0,25 A 2 Hz; 2 Гц при 0,5 A с внешними коммутационными диодами; 0,5 Гц при 0,5 A без внешних коммутационных диодов 10 Hz
Длина провода	
<ul style="list-style-type: none"> • экранированные, макс. • неэкранированные, макс. 	600 m 100 m
Датчики	
Подключаемые датчики	
<ul style="list-style-type: none"> • Инкрементальный датчик (симметричный) • Инкрементальный датчик (асимметричный) • Абсолютный датчик (SSI) • 2-проводной датчик — макс. допустимый ток покоя (2-проводной датчик) 	Да Да Да Да 1,5 mA
Сигналы датчика, инкрементальный датчик (симметричный)	
<ul style="list-style-type: none"> • Следящие сигналы • Сигнал нулевой метки • Входное напряжение • Макс. входная частота • Макс. длина экранированного провода 	A, не A, B, не B N, не N Дифференциальный сигнал 5 В (физ. RS 422) 500 kHz 100 m; 100 м при электропитании 24 В и 500 кГц; 32 м при электропитании 5 В и 500 кГц
Сигналы датчика, инкрементальный датчик (асимметричный)	
<ul style="list-style-type: none"> • Следящие сигналы • Сигнал нулевой метки 	A, B N

<ul style="list-style-type: none"> • Входное напряжение • Макс. входная частота • Макс. длина экранированного провода 	<p>24 V 200 kHz 50 м; Длина кабеля, HTL, инкрементальные датчики, Siemens, тип 6FX2001-4: 50 кГц, экранированный кабель 25 м, макс., 25 кГц, экранированный кабель 50 м, макс.</p>
Сигналы датчика, абсолютный датчик (SSI)	
<ul style="list-style-type: none"> • Сигнал данных • Тактовый импульс • Длина телеграммы, параметрируется • Макс. частота тактовых импульсов • Макс. длина экранированного провода • Время ожидания после передачи данных • Режим прослушивания • Многооборотный 	<p>DATA, notDATA СК, не СК 13 или 25 бит 1 MHz; 125 кГц, 250 кГц, 500 кГц или 1 МГц 320 м; при 125 кГц настраивается: 16/32/48/64 мкс Да; до двух станций Да; телеграмма 25 бит</p>
Декодирование сигналов датчика	
<ul style="list-style-type: none"> • Направление счета, вперед • Направление счета, назад 	<p>Да Да</p>
Время реакций	
Время реакции от входа до выхода	Вход 5 В на выход 24 В, фильтр 0: от 1 до 4 мкс (норм.); вход 24 В на выход 24 В, фильтр 0: от 2 до 6 мкс (норм.)
Интерфейсы	
Двухточечное соединение	
<ul style="list-style-type: none"> • Время актуализации 	Интерфейс ПЛК: 1,7 мс
Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии	
Аварийные сигналы	
<ul style="list-style-type: none"> • Диагностический сигнал • Аварийный сигнал процесса 	<p>Да; 1L, 2L, 3L отсутствует; ошибка MMC; перегрузка на выходе (8); перегрузка питания датчика; дифференциальный обрыв провода; ошибка параметрирования; переполнение телеграмм SSI Да; имеется 8; для создания пользовательской программы</p>
Диагностика	
<ul style="list-style-type: none"> • Обрыв провода сигнального датчика • Переполнение/незаполнение • Отсутствие напряжения нагрузки 	<p>Да Да Да</p>
Диагностический светодиодный индикатор	
<ul style="list-style-type: none"> • Светодиод RUN/STOP • электропитание узлов 5 В пост. тока (зеленый) • состояние ввода-вывода IOF (красный) • Ошибка микрокарты памяти MCF (красный) • Суммарная ошибки SF (красный) • Индикатор состояния цифрового входа (зеленый) • Индикатор состояния цифрового выхода (зеленый) • Перегрузка питания датчика 24 В F (красный) • Перегрузка питания датчика 5 В F (красный) 	<p>Да Да Да Да Да Да; от E 0 до E 11 Да; от A 0 до A 7 Да Да</p>
Счетчики	
Диапазон счета, описание	Диапазон счета (16-битовый счетчик): от -32 768 до 32 767 (определяется пользователем в пределах данного диапазона); диапазон счета (32-битовый счетчик): от -2 147 483 648 до 2 147 483 647 (определяется пользователем в пределах данного диапазона)
Диапазон счета, нижний предел	-2,14748E+9
Диапазон счета, верхний предел	2,14748E+9
Режим счета	
<ul style="list-style-type: none"> • Режим счета, одиночный • Режим счета, непрерывный • Режим счета, периодический 	<p>Да Да Да</p>
Гальваническая развязка	
между 1L, 2L и 3L	Да
Гальваническая развязка цифровых вводов	
<ul style="list-style-type: none"> • Гальваническая развязка цифровых вводов 	Да; Да ЦП, вводы-выводы и блоки датчиков разделены
Окружающие условия	
Температура окружающей среды при эксплуатации	
<ul style="list-style-type: none"> • мин. • макс. 	<p>0 °C 60 °C</p>
Температура окружающей среды при хранении/транспортировке	

- мин. -40 °C
- макс. 70 °C

проектирование / заголовок

проектирование / программирование / заголовок

- Время цикла программы (Scan) 1 μs

технология подключения

Требуемый передний штекер 1 x 40-полюсный

Размеры

Ширина 80 mm

Высота 125 mm

Глубина 120 mm

Массы

Масса, пригл. 434 g; Масса модуля: пригл. 434 g (с 1-проводным соединением и без подсоединения входов-выходов или ММС); вес груза с упаковкой: пригл. 500 g (с шинным и 1-проводным соединением и без подсоединения входов-выходов или ММС)

последнее изменение: 16.08.2023 