



Рисунок аналогичен

Коммут. дроссель для преобразователя тока; фазы: 1; UN1 (В): 230; Ithмакс. 1 (А)/ F1(Гц): 15/50; I LN (А): 13,5; UK (%): 4; LN(MH): 1,87; ТА/кл. изол.: 40/В; IP00; подключение: винтовое/с плоским вставным штекером; EN 61558-2-20 >Дроссель<

Общие технические данные		
наименование изделия		Kommut.-Drossel f. Stromrichter
число фаз		1
тип напряжения		перем. ток
рабочее напряжение расчетное значение	V	230
рабочая частота расчетное значение	Hz	50
• — рабочий ток при переменном токе расчетное значение	A	13,5
— ток при переменном токе макс.	A	15
• ток при постоянном токе расчетное значение	A	18,3
индуктивность расчетное значение	H	0,0019
относительное индуктивное падение напряжения при расчетных значениях тока, напряжения и частоты	%	4
мощность потерь [Вт], обмотка	W	12,1
мощность потерь [Вт], железный сердечник	W	20,4
Данные по механике		
исполнение электрического соединения для главной цепи		винтовое- / плоское соединение
ширина	m	0,085
высота	m	0,103
глубина	m	0,108
Условия окружающей среды		
тепловой класс согласно МЭК 60085		B
окружающая температура расчетное значение	°C	40
степень защиты IP		IP00
Сертификаты/ допуски к эксплуатации		
General Product Approval	other	



[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Siemens has decided to exit the Russian market (see here).
<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens is working on the renewal of the current EAC certificates.

Please contact your local Siemens office on the status of validity of the EAC certification if you intend to import or offer to supply these products to an

EAC relevant market (other than the sanctioned EAEU member states Russia or Belarus).

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=4EM4900-5CB00>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WWW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=4EM4900-5CB00>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/4EM4900-5CB00>

Банк изображений (фотографии продуктов, двумерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4EM4900-5CB00&lang=en

последнее изменение:

12.02.2021 